

仕様書

TAKEX

品名	生活安心報知器
品番	SAH-2 (S)
電源	DC12V／24VおよびAC100V端子式（同時入力できない）
消費電流／電力	120mAmax／60mA待機時／8W
外部供給電源	AC100V供給時 DC12V 200mA
電源スイッチ／表示	ON／OFF、ON時緑LED連続点灯
センサー入力×2	生活1、生活2各ワンショット無電圧a接点
表示（4連LED） ① 黄 ② 緑 ③ 赤 ④ 黄	①生活1検知（タイマーカウント）時表示：緑LED連続点灯 （報知遅延中緑LED点滅） ②生活2検知（タイマーカウント）時表示：緑LED連続点灯 （報知遅延中緑LED点滅） ③セット表示：セット時赤LED点灯 ④自動モード表示：ON時黄LED点灯
報知出力	生活1生活2で、設定した時間入力がなければ、報知遅延後出力する 共通無電圧c接点（30V1A負荷）
セット出力	セットのとき出力する 無電圧c接点（30V1A負荷）
報知遅延スイッチ	ON／OF：ON時、報知出力前5分間エリゼのために鳴動
報知モード切替スイッチ	リセットSW兼用のスライドスイッチで、保持と3秒モード切替え 緑LED表示
リモート入力	自動モードOFF時：端子開にてセット、閉でリセットになる 自動モードON時：リセット時でも、生活1か生活2に入力があればセットになる セット時ワンショットか連続閉入力時、リセット状態を保つ
音量スイッチ	音量 可変、最小0～80dB（報知と報知遅延鳴動）
自動モードスイッチ／表示	ON／OFF：ON時、センサー入力でセットになり黄色LED表示する
タイマースイッチ	生活1検知：OFF、5秒、5分、2、3、5、6、8、9、10、11、12、15、18、24時間 （2種類） 生活2検知：OFF、5秒、5分、2、3、5、6、8、9、10、11、12、15、18、24時間
リセットスイッチ	タイマーカウント時間および報知動作をリセットする場合、スライド操作する
使用可能周囲温度	-10℃～+55℃
外観	樹脂（オフホワイト）
質量	約550g

品名 生活安心報知器

品番 SAH-2 (S)



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.