

仕様書

TAKEX

S131-8T

品名	トイレ用生活安心報知機
品番	SAH-2(T) (Ⅲ型)
電源	DC12V、DC24V及びAC100V端子式(同時入力はできない)
消費電流/電力	120mAmax / 60mA待機時 / 8W
外部供給電源	AC100V供給時 DC12V 260mA
電源スイッチ/表示	ON/OFF、ON時緑LED連続点灯
入力	連続無電圧A接点。1秒程度の接点开、閉は検知しない。
表示(4連LED) ①黄 ②緑 ③赤 ④赤	①使用検知(タイマーカウント)時表示: 黄LED連続点灯 ②生活検知(タイマーカウント)時表示: 緑LED連続点灯 ③報知遅延表示: 赤LED1秒点消灯の繰り返し点滅 ④報知メモリー表示: 報知時赤LED点灯(3秒モード時報知後赤LED連続点灯)
タイマー出力	入力に対するタイマー設定に連動報知遅延後出力 使用検知: 設定した時間の連続入力時間を計測 生活検知: 設定した時間のワンショット入力間隔時間を計測 共通無電圧1a接点(30V1A負荷)
リアルタイム出力	センサー入力連動(30V1A負荷) *いずれかの検知時間設定とリモートOFFの時
報知遅延出力	使用もしくは生活時間満了後、設定ON時報知遅延表示 赤LED点滅連動 共通無電圧1a接点(30V1A負荷)
報知遅延機能	5分:ON/OFF
報知遅延鳴動	報知遅延ON時、エリーゼのために鳴動ON/OFF
離エリアリモート入力	メイク入力により、離エリア出力をONにします。
離エリア出力	センサー入力終了と同時に連続出力する。 リセットは離エリアリモート入力、センサー入力、リモート入力による。
報知モード	リセットSWのスライドで、保持と3秒モード切替えとメモリー表示リセット。
リモート入力	設定に合わせて閉(開)じているときタイマーカウントする。 検知時端子開(閉)するとタイマーカウントリセットする。 報知時端子開(閉)すると赤LED点滅及び報知音をリセットする。
音量スイッチ	音量: 可変、最小0dB~80dB(報知と報知遅延)
音色スイッチ	音色: チャイム音ピンポン、プルプル切替え
タイマースイッチ (2種類)	使用検知: OFF,15秒,2,3,5,7,10,12,15,20,25,30,40,50,60,90分 生活検知: OFF,15秒,5分,2,3,5,6,8,9,10,11,12,15,18,24時間
リセットスイッチ	報知時、タイマーカウントをリセット及び報知動作をリセットする場合、 リセットスイッチをスライドする。
使用周囲温度	- 10℃ ~ + 55℃
外観	ケース:ABS樹脂(オフホワイト)
重量	550g
外形寸法	W120×H200×D47 mm

品名

トイレ用生活安心報知機

品番

SAH-2(T)Ⅲ型



TAKENAKA ENGINEERING CO.,LTD.