

仕様書

TAKEX

品番	RTXF-310
電源電圧	AC100V 50/60Hz 3W またはDC10~30V 150mA（極性あり）
使用周波数帯	426MHz帯 4波 （小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備）
出力	10mW以下
空中線	$\lambda/4$ ホイップアンテナ
受信可能距離	約100m（見通し距離）
送信電波到達距離	約100m（見通し距離）
電源／送信表示灯	通電時：緑点灯 （停電時バッテリーによる動作：緑点滅） 中継（送信）時：赤点灯 登録／消去モード時：緑／赤交互点灯 受信環境不良時：赤点滅
液晶表示	中継動作時に受信内容を表示 登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
内蔵ブザー	液晶部ボタン操作時：「ピッ」 ボタン操作後、決定時：「ピー」 登録台数オーバー時：「ブー」 点検モードにて受信時：「ププ・・・」
登録可能台数	60台〔送信機（リモコン含む）、中継機合計〕
停電補償	あり（約30分）
配線接続	端子式
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃
付帯機能	送信／受信周波数切替機能 登録／非登録切替機能、モード切替機能、 送信遅延時間切替機能、外部通信機能
設置場所	屋内（壁面取付）
質量	約600g
外観	樹脂（ホワイト）

品名 **中継機**
（4周波切替対応型・登録式）

品番 **RTXF-310**



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.