

仕様書

TAKEX

品名	生活安心報知機（スイッチー体型）
品番	SAP-30
電源電圧	DC10～18V（極性なし）
消費電流	30mA以下
報知出力	接点方式：無電圧半導体接点（a接点） 接点動作：ワンショット動作（約3秒）／連続出力（切替式） 接点容量：AC/DC24V 0.25A以下（抵抗負荷）
安心スイッチ	プッシュ式（ノンロック式） システムON：短押し（0.1秒以上） システムOFF：長押し（1.5秒以上） 生活タイマーカウントリセット：短押し（0.1秒以上）
動作表示灯	緑色LED（設定スイッチにより明／暗切替可） システムON時：緑色点灯 システムOFF時：消灯 生活タイマーカウントリセット時 ：緑色点滅（0.25秒点灯／0.25秒消灯を3回）
報知表示灯	赤色LED 報知遅延①時：赤色点滅（1秒点灯／1秒消灯） 報知遅延②時：赤色点滅（0.4点灯／0.4秒消灯） 報知出力時：赤色点灯
ブザー	報知遅延②時および報知出力時の報知音（高音） （設定スイッチにより消音可） 設置時正面1m前方での音量：約60dB 報知遅延②時：間欠鳴動（0.5秒鳴動／4.5秒消音） 報知出力（3秒設定）時：連続鳴動 報知出力（保持設定）時：間欠鳴動（1秒鳴動／1秒消音） 押ボタン押下時の操作確認音（低音） （設定スイッチにより消音可） 設置時正面0.5m前方での音量：約50dB システムOFF→ON時：鳴動（0.25秒間） システムON→OFF時：鳴動（1秒間） 生活タイマーカウントリセット時：鳴動（0.25秒間）
生活タイマー時間	5秒、10、15、20、30、45、60、90分 2、4、6、8、10、12、15、24時間（設定スイッチにより切替可）
配線接続	リード線式（電源入力 2本、接点出力 2本）
設置場所	屋内壁面（1個用スイッチボックス対応）
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃（結露なきこと）
質量	約150g
外観	筐体：樹脂（ホワイト） 安心スイッチ：樹脂（ホワイト）

品名 生活安心報知機

品番 SAP-30



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.