

仕様書

TAKEX

品名	アクセスコール受信送信機	
品番	AC-2WM	
電源	AC100V 50/60Hz・2.5W	
人の動きセンサー部	検出方式	パッシブインフラレッド方式
	検知エリア	スポット検知 最長部:4m 開き角:90° 水平:7対 下向き:7対
	エリア角度調整範囲	±90°
受信部	受信周波数	315.8MHz
	受信方式	スーパーヘテロダイン方式
	空中線	内蔵アンテナ
	電波到達距離	最大8m(推奨:2m以下)
送信部	使用周波数帯	426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
	出力	10mW以下
	空中線	内蔵型
	電波到達距離	約100m(見通し距離)
フラッシュ	<ul style="list-style-type: none"> ・「運用」設定時:出力時、フラッシュ部が約0.4秒点滅/0.4秒消灯を繰り返す ・閃光色:緑色(高輝度LED×4個) ・点滅時間:タイマー時間切替スイッチの設定による ・「点検」設定時:パッシブ検知時点灯 	
報知音	<p>出力時、送信機のチャンネル設定もしくは本機の設定により選択された報知音を繰り返し鳴動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報知音 : 1CH ピンポンパンポン 5CH ピーポーピーポー(緊急音) 2CH ブルブルブルブル 6CH エリーゼのために 3CH ポロロロン 7CH アニーローリー 4CH ウーウー(緊急音) 8CH ローレライ <ul style="list-style-type: none"> ・音量 : 音量ボリュームの設定による ・鳴動時間:タイマー時間切替スイッチの設定による 	
赤色表示灯	<ul style="list-style-type: none"> ・「運用」設定時:常時消灯 ・「点検」設定時:アクセスコール送信機の電波や妨害波など何らかの電波を受信した際に点灯(点滅) 	
付帯機能	<ul style="list-style-type: none"> ・アドレス設定機能 : 16通り(4ビット) ・タイマー時間切替機能 : 3秒/10秒/30秒/連続(2ビット) ・フラッシュ切替機能 : ON/OFF(1ビット) ・フラッシュ明暗切替機能 : 明/暗(1ビット) ・運用モード切替機能 : 職員/高齢者(1ビット) ・メロディ切替機能 : 8通り(3ビット) ・表示切替機能 : 運用/点検 ・受信感度調整機能 : 16段階 ・音量ボリューム調整機能 : 無音~70dB ・人の動きセンサー感度調整機能:30%~170% ・定期送信機能 	
配線接続	端子式 ACコード付き(2m)	
使用可能周囲温度	-10~+50°C	
設置場所	屋内	
設置高さ	床面より0.8~1.2m(車椅子をご利用される場合は0.8m推奨)	
質量	約850g	
外観	本体: AES樹脂(白)、フラッシュ部: PC樹脂(乳白色)、センサー部: PE樹脂(グレー)	

品名 **アクセスコール受信送信機**

品番 **AC-2WM**