

在室確認スイッチ

SA-P2



在室の文字が大きく緑色で浮き上がります。明るさ調節可能です！

- スイッチを押すと在室ランプが点灯し、これに合わせて2接点出力します。再度押すと消灯し2接点出力が反転します。生活安心報知システムに組み込んでご使用いただけます。
- 明るさは2段階に切り替えられます。
- オリジナルデザインで、色合いは緑内障高齢者に見やすい色です。(点灯表示時)
- ネームプレートに自由に書き込みできます。(例：「在室時点灯」、「押す」等)
- 1個用スイッチボックスに適合します。

■仕 様

品 番	SA-P2
電 源	DC10.5～14.0V
消 費 電 流	25mA(点灯時)
表 示 ラ ン プ	在室表示 緑色点灯
接 点 出 力	ラッチ式出力(2c接点) 接点負荷 30V 1.0A
ネームプレート	W24×H9mm 透明カバー式(自由書き込み)
配 線	8芯線 電源：赤＋黒－2芯 出力1：COM橙、NO茶、NC桃 出力2：COM青、NO黄、NC緑
設 置 場 所	屋内：1個用スイッチBOXに適合
使用可能周囲温度	－10℃～＋50℃
外 観	ホワイト(マンセル10Y9/0.5)

■外形寸法図 (単位：mm)

